

DUE INGRESSI PER MICROFONI
**DUE INGRESSI PER FONO, REGISTRA-
TORE O SINTONIZZATORE RADIO**
POSSIBILITA' DI MISCELAZIONE
DUE CONTROLLI DI TONO
**INTERRUTTORE SEPARATO PER LA
TENSIONE ANODICA (STAND-BY)**
16 IMPEDENZE D'USCITA

[illegible]

Controlli: volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - toni bassi - toni alti

Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm con 14 valori intermedi. Uscita a tensione costante: 70 V (75 Ω)

Valvole: 12AX7 (ECC83) 12AX7 (ECC83) - 12AT7 (ECC81) - 12BH7 (12AU7) - 807 - 807 - 8 raddr. BY114 - E220/C90 - B60/C200.

Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 \div 60 Hz, 100 \div 250 V

Potenza assorbita 165 \div 280 VA

Fusibile 2 A

Dimensioni base cm 44 x 22; alt. cm 21

Peso netto circa kg 17,800

Peso netto circa kg 17,800